

MS8000 HOMEGUARD

Eenvoudig te installeren beveiligingssysteem met ingebouwde telefoonkiezer.

De HomeGuard zorgt dag en nacht voor een veilig gevoel. Niet alleen tijdens vakanties of een avondje uit, ook wanneer u thuis bent geeft de HomeGuard u bescherming en zekerheid. Wanneer de HomeGuard een indringer signaleerd wordt onmiddellijk alarm geslagen. Bij een alarm worden de ingebouwde sirene én de ingebouwde telefoonkiezer geactiveerd. Deze zorgt ervoor dat uzelf (GSM), burens of vrienden gewaarschuwd worden.



De bij de HomeGuard geleverde draadloze afstandsbediening is uitgevoerd met een paniektoets, waarmee u in geval van onraad altijd direct alarm kunt slaan. Dit werkt ook vanuit een andere ruimte dan waar de HomeGuard is opgesteld!

De HomeGuard kan overal snel en eenvoudig worden geplaatst. Het enige wat nodig is, is een telefoonaansluiting en een stopcontact. En gaat u verhuizen; dan neemt u de HomeGuard eenvoudig mee.

De HomeGuard heeft een ingebouwde bewegingsmelder. Op de aparte externe ingang kan bovendien een extra sensor worden aangesloten (b.v. een deur/raam contact, een temperatuursensor voor vrieskasten of rookmelder).

- Beveiligingssysteem, reageert op beweging door ingebouwde PIR bewegingsmelder, op extern aangesloten sensor of paniek met behulp van de draadloze afstandsbediening.
- Ingebouwde telefoonkiezer voor max. 3 telefoonnummers.
- Voorgeprogrammeerde meldtekst.
- Werkt op 230 volt met extra noodstroombatterij bij stroomuitval.
- Ingebouwde 90 dB sirene.
- Bediening via toetsenbord of met draadloze afstandsbediening.
- Eenvoudige installatie.
- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.

HOMEGUARD



Basiseenheid:

Bereik PIR: 12 meter 110° (PIR uitschakelbaar)
 Sirene: 90dB (uitschakelbaar)
 Voeding: 230VAC (Adapter bijgeleverd)
 12 VDC
 9V noodstroom batterij (max. 10 uur bij gebruik Alkaline)
 Telefoonkiezer: CTR21 CEPT
 max. 3 telefoonnummers (max 16 cijfers)
 Pauzemogelijkheid bij PABX of semafoon
 Telefoonkiezer stopt na ontvangstbevestiging
 Ingebouwde spraakchip met meldtekst (4talig)
 Externe ingang: Aansluiting voor extern potentiaalvrij N/O of N/C contact (b.v. rookmelder, magneetsensor, etc)
 Afmeting: 130x75x60mm (HxBxD)



Afstandsbediening:

Frequentie: 433.92 Mhz (ETS300.220 LPD-CEPT)
 Functies: 1. Alarm aan
 2. Alarm uit
 3. Paniek
 Aantal: Maximaal 4 verschillende afstandsbedieningen per basiseenheid. Dezelfde afstandsbediening kan bij meerdere basiseenheden worden aangemeld.
 Aantal codes: 64000
 Voeding: 3Volt Lithium CR2025
 Afmeting: 56x38x12mm